

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Powerlogic Pm8000 Módulo De E S Analógico 4 Entradas + 2 Salidas

METSEPM89M0024

Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Aplicación del Dispositivo	Módulo opcional de expansión
rango de compatibilidad	Powerlogic (PowerLogic PM8000) Powerlogic (PowerLogic ION7400) Powerlogic (PowerLogic ION9000)

Complementario

número de salidas	2 analógica, 0-20 mA o 4-20 mA o 0...10 V
número de entradas	4 analógica 0...20 mA/4...20 mA 0...30 V
ancho	22 mm
Profundidad	90,5 mm
Altura	90,5 mm
peso del producto	140 g

Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
grado de protección IP	IP30 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Paquete 1 Peso	220,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative







