

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contacto OF posicion fuentes TransferPacT tamaño 1600 A

TPSAUX71

Principal

Gama del producto	Conmutador de red
Tipo de producto o componente	Soporte de contacto auxiliar
Función	Señalización

Complementario

Opciones de los contactos auxiliares	2 a + 2 NF
Función de señalización	Posición del interruptor (SI y SII)
terminal de conexión auxiliar	Resorte 0,5...1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Modo de montaje	Con clip
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	5 A
carga mínima	100 mA en 24 V CC
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Compatibilidad del producto	TA1A
categoría de accesorio/ componente	Accesorio de señalización

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	194,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,458 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	3
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.